



## DETEKTOR DIMA

ZENNER EASY PROTECT RADIO

## VISOKOKVALITETNI DETEKTOR DIMA S MOGUĆNOŠĆU SMANJENJA INTENZITETA LED SVJETLA

Zenner Easy Protect Radio pouzdan je baterijski detektor dima koji osim standardnih funkcija običnog detektora dima ima mogućnost slanja poruka o statusu putem radijske veze. Administratorima imovine se na taj način omogućuje daljinsko nadziranje rada detektora - bez potrebe za posjetom lokaciji na kojoj je isti ugrađen.

### FUNKCIJE

- Pri pojavi dima detektor izdaje upozorenje uz pomoć zvučnog signala visokih i niskih tonova
- Intenzitet LED svjetla se smanjuje noću
- Indikacija pogreške prikazuje se putem LED svjetla
- Preporučuje se ugradnja barem jednog detektora dima u dnevnoj i svakoj spavaćoj sobi

Testiranje funkcionalnosti detektora dima preporučuje se najmanje jednom godišnje kako biste bili sigurni u njegovu ispravnost.

### OPCIJE OČITANJA

Kako biste detektor dima mogli očitati daljinski, objekt mora biti opremljen BrunataNet radio mrežom koju je moguće postaviti u sve vrste objekata. Pristupom Brunata Net sustavu moći ćete pratiti način rada detektora dima putem WebMon-a koji je dio Brunata Online Platforme. WebMon omogućuje praćenje obrade podataka i obrazaca potrošnje i administratoru i stanarima.

U WebMon Report Agentu moguće je kupiti opciju pristupa izvješću o detektorima dima, gdje možete odabrati koje parametre želite nadzirati i koliko često želite primati izvještaj. Možete odabrati sljedeće:

- Status baterije
- Neispravni detektori dima
- Deaktivirani detektori dima



### RAZLOZI ZA UGRADNJU

- Pruža osjećaj sigurnosti
- Ima mogućnost daljinskog očitavanja
- Brunata brine o očitavanju i štedi Vam vrijeme
- Kontinuiran pristup informacijama o bateriji i funkcionalnosti
- U skladu je s pravnim odredbama i tehničkim standardima budućnosti

### ČINJENICE

- Litijska baterija životnog vijeka trajanja do 10 godina
- Može se ugraditi u postojeće BrunataNet sustave s ulazima 868 MHz
- Šalje telegram svaka 24 sata putem LoRaWAN mreže



## DETEKTOR DIMA

ZENNER EASY PROTECT RADIO



## ODOBRENJA

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Odobrenje uređaja	DIN EN 14604:2005
Standardna primjena	DIN EN 14676
KRIWAN ispitni centar	1772- CPR -170691
Oznaka kvalitete Q	vfdb-Richtlinie 14-01

## OSNOVNI PODACI

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Životni vijek trajanja baterije	Do 10 godina (bez mogućnosti zamjene)
LED svjetla pri radu	Žuta/Crvena
Signal pogreške bežuman noću	Automatski, na temelju unutarnjeg sata
Signal pogreške bežuman danju	Tijekom 65 sati pritiskom na tipku
LED intenzitet smanjen noću	Automatski, na temelju unutarnjeg sata
Testiranje detektora dima	Pritiskom na tipku
Težina s uklj. bazom	196 g.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Napajanje	1 litijaska baterija 3,0 V
Zvučni alarm	Jačina zvuka veća od 85 dB(A)
Radna temperatura okoline	0 °C do 55 °C
Dimenzije visina / promjer	40 mm x 130 mm

## KOMUNIKACIJA

### LoRaWAN

Frekvencijski pojas	868 MHz
Tip radioteograma	LoRaWAN
Frekvencija prijenosa	Every 24. time (LoRaWAN)